HONEYCOMB KEYBOARD CASE

ISOUND-4733

User's Guide

PACKAGE CONTENTS:
- Honeycomb Keyboard Case
- USB Charge Cable
- User's Guide/Warranty
- Registration Card

Features:
- Built-in wireless Bluetooth 2.0/3.0 keyboard
- Stylish protective case designed for iPad, iPad 2, and iPad (3rd generation)
- Display stand for easy viewing
- Special Camera Shutter Button to take pictures remotely
- Special home screen key for one touch access to a variety of applications
- Energy saving keyboard sleep mode

Keyboard Specification
- Bluetooth 2.0/3.0 interface standard
- Operating distance up to 10 meters
- Modulation System: GFSK
- Built in Lithium battery
- Operating voltage: 3.0C-5.0V
- Working current: <5.0mA
- Standby current: 2.5mA
- Sleeping current:<200uA
- Charging current: 100mA
- Operating temperature: -10 - +55°C

Technical Specifications:
Bluetooth v3.0
Charge time: 2-2.5 hours
Play time: 30 hours
Standby time: 45 days
Battery capacity: 200mAh/3.7V

How to Pair the Bluetooth Keyboard with the iPad:
1. Turn on the power toggle switch. The power and Bluetooth indicator light will go on in about 5 seconds, then the light will go off.
2. Press the connect/link button. The Bluetooth indicator light will blink, and the power indicator will be on. The keyboard is now ready to be connected to the iPad.
3. Turn on and unlock the iPad. Click on the settings icon.
4. In the settings menu, select General to access Bluetooth settings. Click on Bluetooth to turn on the connection. The iPad will automatically search for a Bluetooth-enabled device.
5. Click on the Bluetooth Keyboard to connect.
6. Enter the prompted on the screen and press enter.
7. When the wireless keyboard is successfully connected, the power indicator light will stay on until the keyboard is switched off.

NOTE: The wireless keyboard can be connected to the iPad, iPad 2, ipad (3rd generation), iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, and iPod touch with iOS 4 or later. For other Bluetooth enabled devices, please verify the Bluetooth standard and compatibility before attempting to connect to the keyboard.

How to Charge the Keyboard
When the battery power is low, the power indicator light will start blinking, it is time to recharge the keyboard.
1. Connect USB-B of the native USB power cable to the keyboard charging interface.
2. Connect USB-A to the power adaptor or computer's USB interface.
3. The red indicator light will stay on when the keyboard is charging.

Energy Saving Sleep Mode:
The keyboard will kick into sleep mode when it is inactive for 15 minutes, and the keyboard indicator light will go off. To activate from sleep mode, just press any key and wait 3 seconds, the keyboard will come back on.

Caution:
- Keep the item away from sharp objects
- Do not place heavy objects on top of the keyboard
- Keep away from oil, chemicals or any other liquid.

Troubleshooting:
Problem: The iPad is unable to detect the Keyboard.
Solution: 1. Make sure the power switch is on.
2. Make sure the keyboard is within the operating distance (10 meters).
3. Make sure the battery is charged.
4. Make sure the iPad Bluetooth setting is on.
5. Make sure the wireless keyboard has been paired with the iPad.

Problem: Unable to charge the Keyboard
Solution: 1. Make sure the USB power cable is connected properly to the keyboard and power source.
2. Make sure the wall charger is plugged into the power outlet.

Special Keys Description:

	Menu		*Select All*
	Lower/Raise Brightness		*Copy*
	Keyboard		*Paste*
	Camera Shutter Button – To take pictures using the Camera Shutter Button, first open your camera app in the Apple device, then simply press the Camera Shutter Button. You can take pictures without touching the screen. This eliminates blurry pictures from your hand shaking.		*Cut*
			Previous Track/Rewind
			Play/Pause
			Next Track/Fast Forward
			Mute
			Lower/Raise Volume
			Lock/Unlock Screen
	Slideshow		

FCC Information
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does not cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experience radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Register your product online by visiting:
http://www.dreamgear.net/product-registration

CONTENU DE L'EMBALLAGE :
- Étui de clavier gaufré
- Câble de chargement USB
- Guide de l'utilisateur/Garantie
- Carte d'enregistrement

Comprend :
- Clavier avec Bluetooth 2.0/3.0 sans fil intégré
- Etui protecteur élégant conçu pour iPad, iPad 2, et iPad (3e génération)
- Support d'affichage pour visionnement facile
- Bouton spécial d'obturateur de caméra pour prendre des photos à distance
- Clé spéciale d'écran de démarrage pour un accès en une touche à une variété d'applications
- Clavier avec mode veille permettant d'économiser l'énergie

Spécification du Clavier
- Interface Bluetooth 2.0/3.0 standard
- Distance d'opération jusqu'à 10 mètres
- Système de modulation : GFSK
- Batterie au Lithium intégrée
- Voltage d'opération : 3,0C-5,0V
- Alimentation de fonctionnement : <5,0mA
- Alimentation du mode veille : 2,5mA
- Alimentation du mode de sommeil : <200mA
- Alimentation de chargement : 100mA
- Température d'opération : -10 - +55C

Spécifications Techniques :
Bluetooth v3.0
Temps de chargement : 2-2,5 heures
Temps de lecture : 30 heures
Temps de veille : 45 jours
Capacité de la batterie : 200mAh/3.7V

Comment Jumeler le Clavier Bluetooth avec l'iPad :
1. Mettez en marche le commutateur à bascule. Les lumières indicatrices d'alimentation et de Bluetooth s'allumeront en environ 5 secondes, et ensuite s'éteindront.
2. Appuyez sur le bouton "connect/link" (connecter/lier). La lumière indicatrice de Bluetooth clignotera, et la lumière indicatrice d'alimentation sera allumée. Le clavier est maintenant connecté à l'iPad.
3. Mettez en marche et débarrez l'iPad. Cliquez sur l'icône "settings" (réglages).
4. Dans le menu de réglage, sélectionnez "General" pour accéder aux réglages du Bluetooth. Cliquez sur "Bluetooth" pour mettre en marche la connexion. L'iPad cherchera automatiquement le dispositif à capacité Bluetooth.
5. Cliquez sur "Bluetooth Keyboard" pour vous connecter.
6. Entrez dans l'écran généré et appuyez sur "enter".
7. Quand le clavier sans fil est bien connecté, la lumière indicatrice d'alimentation restera allumée jusqu'à ce que le clavier soit fermé.

REMARQUE : Le clavier sans fil peut être connecté à un iPad, iPad 2, iPad (3e génération), iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, et iPod touch avec iOS 4 ou plus récent. Pour les autres dispositifs à capacité Bluetooth, veuillez vérifier les standards et compatibilités de Bluetooth avant de tenter de vous connecter au clavier.

Comment Charger l'Étui d'Alimentation
Quand l'alimentation de la batterie est basse, la lumière indicatrice d'alimentation commencera à clignoter, il est temps de recharger le clavier.
1. Connectez l'USB-B du câble d'alimentation USB natif à l'interface de chargement du clavier.
2. Connectez l'USB-A à l'adaptateur d'alimentation ou à l'interface USB d'un ordinateur.
3. La lumière indicatrice rouge restera allumée lorsque le clavier se charge.

Mode Sommeil Permettant d'Économiser l'Énergie:
Le clavier ira en mode sommeil lorsqu'il est inactif pendant 15 minutes, et la lumière indicatrice du clavier s'éteindra. Pour activer en mode sommeil, appuyez sur n'importe quelle touché et attendez 3 secondes, le clavier se mettra en marche.

Attention :
- Gardez l'item éloigné des objets tranchants
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier. Gardez-le éloigné de l'huile, des produits chimiques et tout autre liquide.

Dépannage :
Problème : L'iPad ne détecte pas le clavier.
Solution : 1. Assurez-vous que le commutateur d'alimentation est en marche.
2. Assurez-vous que le clavier est à l'intérieur de la distance d'opération (10 mètres).
3. Assurez-vous que la batterie est chargée.
4. Assurez-vous que le réglage iPad Bluetooth est en marche.
5. Assurez-vous que le clavier est jumelé à l'iPad.

Problème : Incapable de charger le clavier
Solution : 1. Assurez-vous que le câble d'alimentation USB est bien branché au clavier et à la source d'alimentation.
2. Assurez-vous que le chargeur mural est bien branché dans la prise murale.

Description des Clés Spéciales :

	Retourner à l'Ecran de Démarrage		*Sélectionnez Tout*
	Ajustez la Luminosité		*Copiez*
	Clavier		*Collez*
	Bouton d' Camera Shutter– Pour prendre des photos en utilisant le bouton d' Camera Shutter, ouvrez d'abord l'applet de camera dans le dispositif Apple, et appuyez simplement sur bouton d'obturateur de caméra. Vous pouvez prendre des photos sans toucher à l'écran. Ceci élimine que vos mains tremblantes causent des photos floues.		*Coupez*
			Précédent / Retour Rapide
			Lecture / Pause
			Suivant / Avance Rapide
			Mute
			Ajustez le Volume du Dispositif
	Diaporama		*Verrouiller / Déverrouiller l'Écran*

Information FCC
Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, use et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorientez ou restituez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

Vous êtes averti que tout changement ou modification apporté au système sans le consentement expresse du fabricant pourrait nuller l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement.

CONTENIDOS DEL ENVASE:
- Carcasa del teclado Honeycomb
- Cable de carga USB
- Guía de usuario / garantía
- Tarjeta de registro

Características:
- Teclado Bluetooth 2.0/3.0 inalámbrico integrado
- Carcasa protectora con estilo diseñada para el iPad, iPad 2, e iPad (3ª generación)
- Soporte de pantalla para un visión más fácil
- Botón especial de obturador de cámara para hacer fotografías de forma remota
- Tecla de pantalla doméstica especial para el acceso mediante un toque a una amplia variedad de aplicaciones
- Modo sleep de ahorro de energía del teclado

Especificaciones del Teclado
- Interfaz estándar Bluetooth 2.0/3.0
- Distancia operativa de hasta 10 metros
- Sistema de modulación: GFSK
- Batería de litio integrada
- Voltaje operativo: 3,0C-5,0V
- Corriente de funcionamiento: <5,0mA
- Corriente en espera: 2,5mA
- Corriente en sueño: <200mA
- Corriente de carga: 100mA
- Temperatura operativa: -10 - +55C

Especificaciones Técnicas:
Bluetooth v3.0
Tiempo de carga: 2-2,5 horas
Tiempo de reproducción: 30 horas
Tiempo en espera: 45 días
Capacidad de la batería: 200mAh/3.7V

Cómo Emparejar el Teclado Bluetooth con el iPad:
1. Encienda el interruptor de cambio de alimentación. La alimentación y la luz indicadora de Bluetooth se iluminarán durante aproximadamente 5 segundos y posteriormente la luz se apagará.
2. Pulse el botón "connect/link". La luz indicadora de Bluetooth parpadeará y el indicador de alimentación se encenderá. El teclado está ahora preparado para conectarse al iPad.
3. Encienda y desbloquee el iPad. Haga clic en el icono "settings".
4. En el menú de configuración, seleccione "General" para acceder a la configuración de Bluetooth. Haga clic en "Bluetooth" para encender la conexión. El iPad buscará de forma automática un dispositivo activado de Bluetooth.
5. Haga clic en "Bluetooth Keyboard" para conectarlo.
6. Introduzca lo que se le solicita en pantalla y pulse "enter".
7. Cuando se conecta con éxito el teclado inalámbrico, la luz indicadora de alimentación permanece encendida hasta que se desconecta el teclado.

NOTA: El teclado inalámbrico puede conectarse al iPad, iPad 2, ipad (3ª generación), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, e iPod touch con iOS 4 o superior. Para otros dispositivos compatibles con Bluetooth, rogamos verifique el estándar y compatibilidad Bluetooth antes de intentar conectarlos al teclado.

Cómo Cargar el Teclado
Cuando la batería esté baja, la luz indicadora de alimentación empezará a parpadear; es el momento de recargar el teclado.
1. Conecte el USB-B del cable de alimentación USB original a la interfaz de carga del teclado.
2. Conecte el USB-A al adaptador de alimentación o a la interfaz USB del ordenador.
3. La luz indicador roja permanecerá encendida mientras el teclado se carga.

Modo Sleep de Ahorro de Energía:
El teclado entrará en modo sleep cuando se encuentre inactivo durante 15 minutos, y la luz indicadora del teclado se apagará. Para activarlo desde el modo sleep, simplemente pulse cualquier tecla y espere 3 segundos; el teclado volverá a conectarse.

Precaución:
- Mantenga el dispositivo alejado de objetos afilados
- No coloque objetos pesados en la parte superior del teclado; manténgalo alejado de aceite, productos químicos o cualquier otro líquido.

Problemas y Soluciones:
Problema: El iPad no puede detectar el teclado.
Solución: 1. Asegúrese que el interruptor de alimentación está conectado.
2. Asegúrese que el teclado se encuentra dentro de la distancia operativa (10 metros).
3. Asegúrese que la batería está cargada.
4. Asegúrese que el Bluetooth del iPad está conectado.
5. Asegúrese que el teclado inalámbrico se ha emparejado con el iPad.

Problema: Imposible cargar el teclado.
Solución: 1. Asegúrese que el cable de alimentación USB está debidamente conectado al teclado y a la fuente de alimentación.
2. Asegúrese que el cargador de pared está conectado a la toma de pared.

Descripción de las Teclas Especiales:

	Volver a la Pantalla Principal		*Seleccionar todo*
	Ajuste de Brillo		*Copiar*
	Teclado		*Pegar*
	Botón de Camera Shutter – Para hacer fotografías usando el botón "Camera Shutter", primero abra la aplicación de la cámara en el dispositivo Apple, y después simplemente pulse el botón del obturador de la cámara. Puede hacer fotografías son tocar la pantalla. Esto elimina las imágenes temblorosas derivadas de que su mano tiemble.		*Cortar*
			Anterior/Rebobinar
			Reproducir/Pausa
			Siguiente/Avance rápido
			Silenciar
			Ajusta el Volumen del Dispositivo
	Presentación		*Bloquear/Desbloquear la Pantalla*

Información de la FCC
Este equipamiento se ha probado, determinándose que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipamiento genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en concordancia con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo produce una interferencia dañina con la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico experimentado de radio y televisión en busca de ayuda.

Se le advierte que los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las regulaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipamiento.